OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SIGNAALIMUUNNIN VIRRALLE, 0-1 A, 0-5 A TAI 0-10 A AC/DC / STANDARDIVIESTI

750540
Signaalimuunnin, 0-1 A / std, 24 V AC/DC, ruuvi



- 6,2 mm leveä
- Valittava lähtösignaali
- 24 V DC käyttöjännite

TUOTEKUVAUS

Signaalimuunnin muuttaa 0–, 0–5 tai 0-10 ampeerin tulon standardiviestiksi. Ulostuloviestin voi valita DIP-kytkimellä kolmesta standardiviestistä. Mittamuuntimeen saa myös ketjutusrimoja, minkä ansiosta johdotus on nopeaa.. Muuntimen 6,2 mm leveys säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Min. käyttöjännite DC	16,8 V
Max. käyttöjännite DC	30 V
Max. jännite	264 V
Virrankulutus	13 mA
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	55 g
Hyväksynnät	CE, cULus, RoHS
Max. johdinkoko	1,5 mm²
Min. poikkipinta	0,14 mm²
Tuloimpedanssi virta A	0,1 Ω
Eristysjännite in/out	1500 V
IP-luokka	IP20

Lineaarisuus	0,1 % FSR
Kuorman impedanssi virta	Max. 400 Ω
Kuorman impedanssi jännite	Min. 1 kΩ









