

## F70A KUITUVALOKENNO, DIGITAALINÄYTÖLLÄ

F70AG-PNP-J

Kuituvahvistin, vihreä led, PNP, liitin

- Kuituvahvistin, opetettava
- Pitkät tunnistusetaisyysajat
- Keskinäisen häirinnän esto (2 kennoa)
- Leveys vain 9 mm



### TUOTEKUVAUS

Takexin F70A on kuituvalokennojen suorituskykyisin sarja. Se tarjoaa pitkät tunnistusetaisyysajat ja eniten ohjelmointivaihtoehtoja. Kennossa on selkeä valaistu LCD -näyttö, joka muiden asetusten lisäksi näyttää heijastuvan valon määrän. Tämä 1023-askelinen näyttö on erittäin käyttökelpoinen esim. kun kohde heijastaa heikosti valoa, näytöltä voidaan lukea onko asetusta mahdollista. Lisäksi kenno sisältää ns. keskinäisen häirinnän eston, kaksi kuitua voidaan asentaa niin etteivät niiden valot häiritse toisiaan.

#### Toiminnot

##### Ohjelmointi, paikallaan olevat kohteet

1. Kytke asennoon Set .
2. "T" vilkkuu näytössä, valmis ohjelmointiin.
3. Ilman kohdetta, paina punaista Set -painiketta.  
LED vilkkuu.
4. Aseta kohde kuidun eteen ja paina punaista Set -painiketta uudelleen.  
LED lopettaa vilkkumisen.
5. Kytke asennoon RUN . Asetus on valmis.



##### Ohjelmointi, liikkuvat kohteet

1. Kytke asennoon Set .
2. "T" vilkkuu näytössä, valmis ohjelmointiin.



3. Paina punaista Set -painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan ja pidä nappi pohjassa.



4. LEDit alkavat vilkkua eri tahdilla.



5. Kun vilkunta hidastuu vie kohde kuidun editse.
6. Vapauta punainen Set -painike ja siirrä kytkin asentoon RUN .

Asetus on valmis.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Anturin toimintaperiaate | Kuituvahvistin        |
| Ulostulo                 | PNP                   |
| Liitântätyyppi           | M8-liitin, 4-napainen |
| Toiminta                 | Dark on / Light on    |
| Toimintasuunta           | Kyllä                 |
| Valon tyyppi             | Vihreä LED            |
| IP-luokka                | IP40                  |
| Reaktioaika              | 1,6 ms                |
| Max. jännite DC          | 24 V                  |
| Min. jännite DC          | 12 V                  |
| Max. ulostulovirta       | 0,1 A                 |
| Max. virrankulutus       | 0,05 A                |
| Max. käyttölämpötila     | 55 °C                 |
| Min. käyttölämpötila     | -25 °C                |
| Hyväksynnät              | CE                    |





