

## KONTAKTORIT 26-38A

BF-sarja

BF2600A024

Kontaktori 13 kW/26 A 3-napainen 24 V AC



- 13-18,5kW (400V AC3)
- 26-38A (AC3)
- 45-56A (AC1)
- 3- tai 4-napainen

### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojajytkimen helppoon liittämiseen. Sarja BFX77/79 sopii BF09-BF38 kontaktoreihin.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	26 A
Katkaisukyky AC3	13 kW
Katkaisukyky AC1	45 A
Kelajännite AC	24 V AC
Kytkentäteho, AC-kela	75 VA
Kytkentäteho, DC-kela	6 W
Nimellisjännite	690 V
Tehonkulutus	5,4 W
Virrankulutus	9 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

<b>Min. käyttölämpötila</b>	-50 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	70 °C

BF26A... - BF32A... - BF38A...

