

## MINIKONTAKTORIT 6-12A

### BG-sarja

11BG0610A400

Minikontaktori 2,2 kW / 6 A, 3-nap. + 1NO 400 V AC

- 2,2-5,7 kW (400V AC-3)
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakti muotoilu



### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojajatkimen helppoon liittämiseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napaluku                  | 3        |
| Katkaisukyky AC3          | 2,2 kW   |
| Katkaisukyky AC1          | 16 A     |
| Kelajännite AC            | 400 V AC |
| Kytkenäteho, AC-kela      | 30 VA    |
| Kytkenäteho, DC-kela      | 3,2 W    |
| Nimellisjännite           | 690 V    |
| Virrankulutus             | 4 VA     |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C    |
| Min. varastointilämpötila | -55 °C   |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C   |
| Max. käyttölämpötila      | 60 °C    |

