

KONTAKTORIT 26-38A

BF-sarja

BF3800A400

Kontaktori 18,5 kW/38 A 3-napainen 400 V AC

- 13-18,5kW (400V AC3)
- 26-38A (AC3)
- 45-56A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa moottorien päävirran (AC-3) ohjaamiseen. AC-1 kuormitus soveltuu mm. lämmitysvastusten ohjaukseen. Tähän sarjaan on saatavilla myös lämpöreleet ja sovitin moottorinsuojakytkimen helppoon liittämiseen. Sarja BFX77/79 sopii BF09-BF38 kontaktoreihin.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	18,5 kW
Katkaisukyky AC1	56 A
Kelajännite AC	400 V AC
Kytkenäteho, AC-kela	75 VA
Kytkenäteho, DC-kela	6 W
Nimellisjännite	690 V
Tehonkulutus	5,4 W
Virrankulutus	9 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL

Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C