

## KONTAKTORIT 40-80A

### BF-sarja

BF4000A400

3-nap. kontaktori, 40A, AC3, 400V AC 50/60HZ

- 18,5-45kW (400V AC3)
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



### TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa kolmivaihemootoreiden käyttämiseen.

40-80 A:n kontaktorisarjassa on ohut rakenne, ja niiden leveys on vain 55 mm.

Huomaa, että DC-vaihtoehtoissa on elektroninen kela ja ne toimivat sekä vaihto- että tasavirralla laajalla jännitealueella.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Napaluku                  | 3                      |
| Katkaisukyky AC3          | 18,5 kW                |
| Katkaisukyky AC1          | 70 A                   |
| Kelajännite AC            | 400 V AC               |
| Kytkentäteho, AC-kela     | 210 VA                 |
| Kytkentäteho, DC-kela     | 125 W                  |
| Nimellisjännite           | 1000 V                 |
| Tehonkulutus              | 2,3 W                  |
| Virrankulutus             | 15 VA                  |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                  |
| Min. varastointilämpötila | -60 °C                 |
| Hyväksynnät               | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |
| Min. käyttölämpötila      | -50 °C                 |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C                  |

