



## RAMO 30K AVAINKYTKIMET

M12-liitin

1.11.051.204/0000

RAMO 30K, M12,avaink,1NC+1NO,"0-1",90°

- 2- tai 3-asentoinen
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

RAMO 30K avainkytkimiä on saatavana 40° tai 90° kääntökulmalla.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Väri                      | Musta                 |
| Kehyksen väri             | Teräs                 |
| Valaistu                  | Ei                    |
| Kulma                     | 90°                   |
| Asentojen määrä           | 2                     |
| Avain poistuu asennossa   | 0                     |
| Toiminta                  | Pysyvä                |
| Liitin                    | M12 4-nap. A-koodattu |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 85 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 90 °C                 |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Paino       | 55,5 g          |
| Hyväksynnät | VDE, cRUus, TÜV |

## MEKAANISET OMINAISUUDET

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Käyttöikä                  | 50 000 sykliä |
| Kotelointiluokka edestä    | IP65          |
| Kotelointiluokka takaapäin | IP65          |
| Max. kiristysmomentti      | 1,2           |
| Asennusreikä               | Ø30,5 mm      |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Koskettimet                  | 1 x N/O & 1 x N/C |
| Nimellinen eristysjännite Ui | 250 V             |
| Nimellisjännite AC-15        | 35 V              |
| Nimellisjännite DC-13        | 35 V              |
| Max. nimellisvirta           | 100 mA            |

