

LOCC-BOX TARVIKKEET

716421

LOCC-Box, välisyöttöliitin kuparikiskolle

- Ketjutusrimat
- Syöttöliitinpaketti
- Kuparikiskon suoja



TUOTEKUVAUS

Älykäs tehonjakelu

Jokainen elektroninen sulake voidaan syöttää suoraan liittimen numero 6 kautta. Jos useita sulakkeita asennetaan vierekkäin, Lutzen jakelujärjestelmä on hyvä valinta. Jokainen elektroninen sulake syötetään nopeasti ja helposti kuparikiskon kautta.

Tämä tarvitaan täydelliseen järjestelmään:

- 1 metri kuparisäteilyä, joka leikataan haluttuun pituuteen
- Syöttö- ja päätypala
- Siltaus miinus- ja mahdollista hälytyslähtöä varten
- Haluttu määrä elektronisia sulakkeita

Kiskon asennus

- Asenna elektroniset sulakkeet yhteen ja leikkaa kuparikisko. Kiskon pituuden tulee olla 18mm + sulakkeiden lukumäärä. (8,1 m per sulake x lukumäärä)
- Asenne kisko uraan

Asenna syöttö- ja päätypala

- Työnnä liittimet sivusta sisään
- Palojen lisäksi suositellaan käyttämään päätypuristinta parhaan tukevuuden saavuttamiseksi

Liitä elektroniset sulakkeet kiskoon

- Jokaisella elektronisella sulakkeella on liukuva kontakti kohta, joka liukuu kuparikiskon päälle liittämistä varten.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko
IP-luokka	IP20
Liitäntä	Jousivoima 0,25-2,5 mm ²
Max. johdinkoko	10 mm ²
Max. ketjutussillan teho	40 A
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. poikkipinta	0,33 mm ²