

LOCC-BOX TARVIKKEET

716427

LOCC-Box, kuparikiskon suoja

- Ketjutusrimat
- Syöttöliitinpaketti
- Kuparikiskon suoja



TUOTEKUVAUS

Älykäs tehonjakelu

Jokainen elektroninen sulake voidaan syöttää suoraan liittimen numero 6 kautta. Jos useita sulakkeita asennetaan vierekkäin, Lutzen jakelujärjestelmä on hyvä valinta. Jokainen elektroninen sulake syötetään nopeasti ja helposti kuparikiskon kautta.

Tämä tarvitaan täydelliseen järjestelmään:

- 1 metri kuparisäteilyä, joka leikataan haluttuun pituuteen
- Syöttö- ja päätypala
- Siltaus miinus- ja mahdollista hälytyslähtöä varten
- Haluttu määrä elektronisia sulakkeita

Kiskon asennus

- Asenna elektroniset sulakkeet yhteen ja leikkaa kuparikisko. Kiskon pituuden tulee olla 18mm + sulakkeiden lukumäärä. (8,1 m per sulake x lukumäärä)
- Asenne kisko uraan

Asenna syöttö- ja päätypala

- Työnnä liittimet sivusta sisään
- Palojen lisäksi suositellaan käyttämään päätypuristinta parhaan tukevuuden saavuttamiseksi

Liitä elektroniset sulakkeet kiskoon

- Jokaisella elektronisella sulakkeella on liukuva kontakti kohta, joka liukuu kuparikiskon päälle liittämistä varten.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	ABS-muovi
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Paino	100 g
Pituus	1000 mm
Väri	Harmaa