

VIRRANVALVONTARELE MIC

84871122

MIC virtarele 2-20 A, 24-230 V

- Mittausalue 2-20 A AC
- Sisäänrakennettu virtamuuntaja
- Ylivirran mittaus käännettävällä reletoiminnolla
- 17,5 mm leveä DIN-aukkoon. True RMS-mittaus



TUOTEKUVAUS

MIC virtareleessä on integroitu muuntaja, jolla valvotaan normaalisti ylivirtaa (AC). Virtajohdin vedetään virranvalvontareleen etuosassa olevan 10 mm reiän läpi. Rele vetää kun virta ylittää asetellun arvon ja päästää kun virta laskee alle asetellun arvon ja 15 %:n kiinteän hystereesin. Virranvalvontareleen toiminta voidaan kääntää kytkemällä Y1 ja A1 yhteen. Käynnistysviive on kiinteä 500 ms.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Aikaviive käynnistyksessä	0,5 s
Alaraja	2A
Hyväksynnät	CE, CSA, GL, RoHS, UL
Katkaisukyky	5A, 250V AC/DC
Max. jatkuva ylikuormitus	100 A
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. resetointiaika	0,2 ms
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Paino	110 g
Syöttöjännite	24-240V AC/DC
Ulostulo	Rele - yksi vaihtokosketin

Virtamuuntajan halkaisija

10 mm

Ylempi raja-arvo

20A

