

## C-LYNX VAIHEVALVONTARELE HWUA

84873026

HWUA vaihevahti

- Valvoo vaiheiden järjestystä, katkoksia, epäsymmetriaa sekä erikseen säädettäviä yli- ja alijännitteitä.
- Valvottava verkkojännite valittavissa
- 5 - 15 % epäsymmetria ja 2 - 20 % jännite-ero säädettävällä 0,1 - 10 s aikaviiveellä
- 35 mm leveä DIN-aukkoon
- Lähtönä 2 x 5 A vaihtokärkirele



### TUOTEKUVAUS

HWUA valvoo vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja regeneroitumista 70 % etulevystä asetellusta jännitteestä. Jos jännitevalitsinta käännetään jännitteen ollessa päällä, LEDit alkavat vilkkua ja edellinen asetus jää voimaan kunnes jännitteet katkaistaan, jonka jälkeen uusi jänniteasettelu tulee voimaan. Lisäksi voidaan asetella 5–15 % epäsymmetrian valvonta ja erikseen 2–20 % yli- ja alijännitevalvonta säädettävällä 0,1–10 s viiveellä.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Aikaviive käynnistyksessä</b>	0,5 s
<b>Aikaviive Tt raja-arvon ylitykselle</b>	0,1-10s
<b>Hyväksynät</b>	CSA, GL, RoHS, UL
<b>Hälytyksen aikaviive</b>	0,2 s
<b>Katkaisukyky</b>	5A, 250V AC/DC
<b>Kotelon IP-luokka</b>	IP30
<b>Liittimien IP-luokka</b>	IP20
<b>Max. käyttölämpötila</b>	50 °C
<b>Max. varastointilämpötila</b>	70 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Min. varastointilämpötila</b>	-40 °C
<b>Paino</b>	130 g
<b>Syöttöjännite</b>	3 x 220-480V AC
<b>Toiminta</b>	Vaihevalvonta epäsymmetria ja jännitevalvonta

<b>Ulostulo</b>	Rele
<b>Valittavissa oleva verkkojännite</b>	220, 380, 400, 415, 440, 480 V

