

CBX 100 KYTKENTÄKESKUS

CBX100

Kyt Kentäkeskus, CBX100

- Nopea ja helppo tapa liittää viivakoodinlukijat
- Mahdollisuus lisätä Backup moduuli
- ID-NET™-liitäntä



TUOTEKUVAUS

Datalogicin CBX 100 kyt Kentäkeskus on suunniteltu Datalogicin 1D ja 2D viivakoodinlukijoiden liittämiseen. Lisätarvikkeena saatavana Backup muistimoduuli BM100 reset-toiminnolla.

CBX100 on yhteensopiva Datalogicin 2K, 4K, 6K, 8K ja Matrix lukijaperheiden kanssa.

ID-NET™ on viivakoodinlukijoiden liittämiseen suunniteltu nopea kommunikaatioväylä. CBX- ja Quick Link-sarjan liitäntäkeskukset tukevat ID-NET™:iä, jolla päästään 1 Mbit/s nopeuksiin. ID-NET™ täydentää lukijan standardirajapintaa, antaen mahdollisuuden muodostaa useiden lukijoiden verkkoja. Näin jopa 16 lukijaa voidaan asettaa lukemaan samaa kohdetta eri puolilta. Lisäksi lukijoista voidaan muodostaa jopa 32 lukijan järjestelmä, jossa jokainen lukija toimii itsenäisenä lukien omaa kohdettaan.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Max. jännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. jännite DC	10 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Paino	380 g
Tehonkulutus	2,5 W



Figure A

- ① Indicator LEDs
- ② Cover Screws (2)
- ③ Compression Connectors (4)
- ④ 25-pin Device Connector



Figure B

- ① Power switch (ON/OFF)
- ② Auxiliary Port Connector
- ③ Mounting Holes (2)
- ④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
- ⑤ Indicator LEDs
- ⑥ Backup Module Connector
- ⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
- ⑧ RS485 Termination Resistance Switch
- ⑨ Power Source Selector
- ⑩ Shield to Protection Earth Selector
- ⑪ Chassis Grounding Selector




Figure A

- ① Indicator LEDs
- ② Cover Screws (2)
- ③ Compression Connectors (4)
- ④ 25-pin Device Connector




Figure B

- ① Power switch (ON/OFF)
- ② Auxiliary Port Connector
- ③ Mounting Holes (2)
- ④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
- ⑤ Indicator LEDs
- ⑥ Backup Module Connector
- ⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
- ⑧ RS485 Termination Resistance Switch
- ⑨ Power Source Selector
- ⑩ Shield to Protection Earth Selector
- ⑪ Chassis Grounding Selector

