



IP58-OHJELMOITAVA PULSSIANTURI

Ohjelmoitava pulssianturi

KIT IP/IQ58

Ohjelmointiyökalu IP58-sarjalle

- Halkaisija 58 mm, 6,8 ja 10 mm akseli tai 14 ja 15 mm reikä
- Ohjelmoitava resoluutio, laskentasuunta, 0-pulssin pituus ja paikka. Ohjelmointi meillä tai ohjelmointiyökalun avulla
- Resoluutio max. 65 536 p/k
- IP65
- M12-liittimellä, 12-napainen




TUOTEKUVAUS

Electrical connection + serial PC									
Signals	M23 12-pin	M12 12-pin	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12
A	1	3	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet
JA	2	4	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet
B	3	5	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
JB	4	6	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
0	5	9	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
0B	6	10	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
+5Vdc + 30Vdc	7	2	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green
0Vdc	8	1	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green
Index pulse setting	9	7	White	White	White	White	White	White	White
Counting direction	10	8	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
SDA	11	11	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
SCL	12	12	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Shield	Case	Case	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
L'installation doit être exécutée en absence de tension.
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

* Not available for IQ58-IQ58S models

Connector type
male frontal side
maschio lato contatti
Aufsicht Stiftseite
macho lado contactos
mâle côté contacts



Default parameter values	
Resolution	1024
Counting direction	CW
Index length	90° el (gated A, B)
Output circuit	5-30V (PP/ID universal)
Max rpm	9000


1 PROLOG order code only, ex. IP58-H-PROLOG

Electrical connection + serial PC									
Signals	M23 12-pin	M12 12-pin	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12	Cable T12
A	1	3	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet
JA	2	4	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet	Violet
B	3	5	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
JB	4	6	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink
0	5	9	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
0B	6	10	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
+5Vdc + 30Vdc	7	2	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green	Brown/Green
0Vdc	8	1	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green	White/Green
Index pulse setting	9	7	White	White	White	White	White	White	White
Counting direction	10	8	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
SDA	11	11	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
SCL	12	12	Black	Black	Black	Black	Black	Black	Black
Shield	Case	Case	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield

Installation has to be carried out with power supply disconnected.
L'installation doit être exécutée en absence de tension.
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

* Not available for IQ58-IQ58S models

Connector type
male frontal side
maschio lato contatti
Aufsicht Stiftseite
macho lado contactos
mâle côté contacts



Default parameter values	
Resolution	1024
Counting direction	CW
Index length	90° el (gated A, B)
Output circuit	5-30V (PP/ID universal)
Max rpm	9000

1 PROLOG order code only, ex. IP58-H-PROLOG

Programming software downloadable at: www.lika.biz
KIT IP/IQ58 programming unit mating with either T12 cable or M23 12-pin connector (EC-IP/IQ58-M23 connector cable) or M12 12-pin connector (EC-IP/IQ58-M12 connector cable) available on request.
Please note down the programmed values in the supplied label and stick the label to the enclosure for any future reference!