

VIKKOKELLOT ASTRO-TOIMINNOLLA

Bluetooth

SC2813PRO4-230V

Viikkokello 1-kanavainen 230 V, Astro, BT, 35mm leveä
DIN

- Astro-toiminnossa päälle/pois - kytketyminen tapahtuu auringon nousun ja laskun mukaan valitun postinumeroalueen perusteella
- Bluetooth-ohjelmointimahdollisuus.
- 100 ohjelma-askelta.
- Suomenkielinen käyttövalikko ja -ohje
- Taustavalaistu näyttö ja käsiohjaus



TUOTEKUVAUS

Hugo Müllerin ASTRO-viikkokelloilla voidaan normaalien aikaan perustuvien päälle/pois-toimintojen lisäksi valita ns. Astro-toiminto, jolloin päälle/pois-kytketyminen tapahtuu auringon nousun ja laskun mukaan. Näin valaistuksen ohjaukseen ei tarvita erillistä hämärä-kytkintä.

PRO4-malleissa alue valitaan valitsemalla maakoodiksi FI ja tarkennukseksi postinumeron

kaksi ensimmäistä numeroa: kun Helsingissä asuva haluaa ulkovalojensa syttyvän/sammuvan

auringonvalon mukaan, hän valitsee aluekoodiksi FI - 00, ja rovaniemeläinen vastaavasti FI - 96 (Katso Tiedostot).

Viikkokelloilla voidaan ohjata esimerkiksi hälytysten kytketymistä,

ovien lukitusta, valaistusta (katso valmistajan datasivut erilaisille valaisimille), lämmityspistorasioita jne. SC28x3PRO4 -sarjan Astro-viikkokelloissa on 100 ohjelma-askelta, automaattinen kesä-/talviaika, taustavalaistus ja 10 vuoden paristovarmennus vaihdettavalla CR2032 paristolla. Etulevyssä on lisäksi käsiohjaus painike.

Astro ajastin voidaan ohjelmoida joko etulevystä tai vakiona olevan Bluetooth-yhteyden kautta

iOS tai Android App:lla. Astro-kelloissa on 1 tai 2 kanavaa ja relelähtö 16 A vaihtokoskettimella.

HUOM! Viikkokello voidaan ohjelmoida ilman käyttöjännitettä.

[Katso tuotetta valmistajan sivuilla.](#)

LATAA SOVELLUS VIKKOKELLON OHJELMOINTIIN (IOS):

[Save 'n carry App \(Apple App Store\)](#)

LATAA SOVELLUS VIKKOKELLON OHJELMOINTIIN (ANDROID):

[Save 'n carry App \(Google Play Store\)](#)

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko
Astro-toiminto	Kyllä
Back-up	Kyllä
Hyväksynnät	CE

Kanavien määrä	1
Leveys	35 mm
Liitântä	Ruuviliitântä
Liitântäjännite AC	230 V
Max. kosketinkuorma	16 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Näyttö	Taustavalaistu LCD
Ohjelma-askelten määrä	100
Pienin kytkentäjakso	1 min
Releulostulo	1 x 16 A vaihtokärki
Tehonkulutus	0,3 W

