

## C-LYNX VAIHEVALVONTARELEET MWS JA MWS2

84873029

MWS vaihevalvontarele (2719305)

- Valvoo vaiheiden järjestystä ja katkoksia -> vaihejännite alle 100 V AC
- Laaja jännitealue 3 x 208-480 V AC
- LED-osoitus lähtöreleen tilasta
- 17,5 mm leveä DIN-aukkoon



### TUOTEKUVAUS

MWS / MWS2 valvoo samanaikaisesti vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja mukanaoloa.

Kun vaihejärjestys on oikea ja kaikki vaiheet mukana, eli vaihejännite on yli 183 V AC, ulostulorele on vetäenään ja keltainen LED palaa.

Jos vaihejärjestys on väärä tai jokin vaiheista puuttuu (vaihejännite on alle 100 V AC), rele päästää välittömästi ja LED sammuu.

### TEKNISET TIEDOT

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Aikaviive käynnistyksessä</b>      | 0,5 s                     |
| <b>Asennus</b>                        | 35 mm DIN-kiskoon         |
| <b>Hyväksynnät</b>                    | CSA, GL, RoHS, UL         |
| <b>Katkaisukyky</b>                   | 8A @ 250V AC, 8A @ 30V DC |
| <b>Kotelon IP-luokka</b>              | IP30                      |
| <b>Liittimien IP-luokka</b>           | IP20                      |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>           | 50 °C                     |
| <b>Max. varastointilämpötila</b>      | 70 °C                     |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>           | -20 °C                    |
| <b>Min. varastointilämpötila</b>      | -40 °C                    |
| <b>Paino</b>                          | 80 g                      |
| <b>Raja-arvon ylityksen aikaviive</b> | 0,1 s                     |
| <b>Syöttöjännite</b>                  | 3 x 208-480V AC           |

Toiminta

Vaihevalvonta

Ulostulo

Rele

