

GRYPHON GD4500 LANGALLINEN 1D / 2D LUKIJA

GD4520-BK-B-USB

Käsilukija, 2D, musta, USB, teline

- Lukee 1D / 2D koodia
- 1,0mpix kuvakenno
- Voimakas valkoinen LED valo
- Patentoitu vihreä LED OK luennalle
- Healthcare mallit



TUOTEKUVAUS

Datalogicin Gryphon GD4500 -tuotesarja edustaa perus käyttöön tarkoitettujen käsilukijoiden huipputasoa. Erityisesti Gryphonille suunniteltu ja ainutlaatuisesti räätälöity optiikka hyödyntää 1,0mpix kuvakennoa ja yhdessä lukijan valkoisen LED valolähteen ansiosta saavutetaan erinomainen luku tulos. Lisääntyneen nopeuden takia nopeasti liikkuviin kohteisiin asetetut koodit voidaan lukea luotettavasti mikä tekee lukijasta ihanteellisen valinnan moniin sovelluksiin niin teollisuuteen kuin vähittäismyyntiin.

GD4500-sarjasta löytyy myös erikoismallit Digimarc® koodien lukemiseen. Tällöin käsilukijassa käytetään punaista LED valolähdettä.

Lääketeollisuuden tarpeisiin on kehitetty omat Healthcare mallit lukijoista. Näissä malleissa lukijan muovipinta on tehty erityisestä "Anti-Microbial" materiaalista, jota voi myös puhdistaa desinfiointi aineilla.

TEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit	Auto discriminates all standard 1D codes
2D-koodityypit	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code
Hyväksynät	RoHS
Immuneetti ympäristön valolle	0 - 100,000 lux
IP-luokka	IP52
Kennotyyppi	1 Megapixel: 1280 x 800 pixels

Kit	Kyllä
Langaton	Ei
Luettavat koodityypit	1D / Linear Codes, 2D Codes, Postal Codes, Stacked Codes
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Mitat (mm)	166 x 68 x 109
Paino	161 g
Postinumerotyytit	China Post, IMB, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), UK Postal, Australia Postal, Japan Postal
Resoluutio	0.102 mm / 4mils
Stacked Code Types	EAN/JAN Composites, GS1 Databar Composites, GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, Macro PDF, Micro PDF 417, PDF 417, UPC A/E Composites
Väri	Musta