

YLEISMITTARI SULAKE

1000 V AC/DC

FSM11

Yleismittari sulake 11 A



- Nopea
- Analogisille ja digitaalisille yleismittareille
- 1000 VAC/DC



TUOTEKUVAUS

Mersen on kehittänyt 1000 V AC/DC sulakkeen suojaamaan analogisia ja digitaalisia yleismittareita. Nämä sulakkeet kattavat yleismittarivaatimukset, kolme kokoa 0,44 A, 11 A ja 15 A.

TEKNISET TIEDOT

Koko	10x38
Max. jännite AC	1000 V
Max. jännite DC	1000 V
Nimellisvirta	11 A
Ominaisuus	Fast-Acting
Pakkauskoko	10 kpl



FUSE	"A"
FSM44/100	0,44 [11,75]
FSM11	11 [279,45]
FSM15	15 [381,00]

NOTES:
 1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

FUSE	"A"
FSM44/100	0,44 [11,75]
FSM11	11 [279,45]
FSM15	15 [381,00]

NOTES:
 1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS