

## KAHVASULAKE NH0, AM

500 V AC, 690 V AC

NH0AM50V100

Kahvasulake NH0 aM 500 V 100 A.



- Koko 0
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA



### TUOTEKUVAUS

Mersen/Ferraz Shawmut "aM" tyyppin NH-sulakkeet ovat osittaisen katkaisualueen sulakkeita, joita käytetään moottorien virtapiirien suojaukseen.

Ne pystyvät katkaisemaan virrat 6,3xIn:stä maksimi katkaisukykyyn asti ja siksi soveltuvat vain oikosulkusuojaukseen.

Ne on liitettävä muihin järjestelmiin ylikuormitussuojauksen toteuttamiseksi. Näiden sulakkeiden nimellisvirta voi olla sama kuin moottorin nimellisvirta.

#### Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

### TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikointi	Visuaalinen, Kytkin
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH0
Max. jännite AC	500 V
Nimellisvirta	100 A
Ominaisuus	aM
Pakkausko	3 kpl
Valmistajan osanumero	A232507

