

JONOVAROKEYTKIN MULTIVERT® 400A

koko 2, 690 VAC

1.250.000

Jonovarokeytkin Multivert NH2, 400 A/185 mm, 1x3P,
M12



- Asennus kokoojakiskolle 185 mm
- 3-napainen
- Useita liitin vaihtoehtoja
- Saatavana myös virtamuuntajilla

TUOTEKUVAUS

Multivert® 400A jonovarokeytkimet asennetaan 185mm jaolla olevaan kokoojakiskoon. Modulaarisen rakenteensa ansiosta järjestelmään voidaan lisätä yksittäisiä komponentteja.

Helpon ja nopean asennuksen lisäksi Multivert® sarjan jonovarokeytkimet tarjoavat käyttäjälle turvallisen asennuksen ja huollon.

- Asennus kokoojakiskolle 185 mm jaolla M12 pulteilla tai asennuskoukuilla (tarvike)
- Käännettävissä. lähdöt ylhäällä tai alhaalla
- Useita liitintä vaihtoehtoja
- Integroitu virtamuuntaja (tarvike)

TEKNISET TIEDOT

Asennus	185 mm kiskosto
Hyväksynät	CB, CCC, CE, REACH, RoHS
Koko	NH2
Leveys	98 mm
Max. jännite AC	690 V
Napaluku	3
Nimellisvirta	400 A
Pituus	685 mm
Sisääntulojen määrä	3 kpl
Ulostulojen määrä	3 kpl
Valmistajan osanumero	M1002190

