

TAAJUUSMUUTTAJAT 400-480 VAC 3- VAIHEMOOTTOREILLE

VLB3

VLB30015A480
3PH AC DRIVE 1.5KW 400V WITH FILTER

- 3-vaihesyöttö, 400...480 V AC 50/60Hz
- 3-vaihemootoreille 0,4-30 kW (480 VAC)
- Leveys 60 mm - 258 mm
- Sisäänrakennettu EMC-suojaus IEC/EN 61800-3 mukaisesti cat. 1 tai cat. 2
- RS485 (Modbus-RTU), muita kenttäväyliä optiona



TUOTEKUVAUS

Taajuusmuuttajia käytetään 3-vaiheisten sähkömootoreiden nopeuden säätöön. VLB3-sarja on Lovaton kompakti taajuusmuuttajasarja 3-vaiheisille 400-480 V:n sähkömootoreille. Soveltuu pumppuihin, puhaltimiin, kompressoreihin, kuljetinhihnoihin jne. VLB3 on helppo ohjelmoida edestä löytyvien painikkeiden avulla.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Ruuvi
Digitaaliset tulot	5 kpl
Hyväksynnät	CSA 22.2, cULus, RCM
IP-luokka	IP20
Korkeus	278 mm
Leveys	60 mm
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. taajuus	60 Hz
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. taajuus	50 Hz
Moottorin jännite max.	480 V AC
Moottorin jännite min.	400 V AC
Moottorin teho max.	1,5 kW
Moottorin tyyppi	3-vaiheinen asynkronimoottori

Moottorin virta max.	3,9 A
Paino	1,38 kg
Syvyys	130 mm

