

BUSBAR SERIES, LCTB 140

Virtamuuntaja

LCTB 14010H0200A51
Virtamuuntaja LCTB

- Tarkkuusluokat 0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5; 1
- Ensiovirta 200..5000A
- Toisiovirta 1A tai 5A
- Ø72 tai Ø86 mm reiän halkaisija



TUOTEKUVAUS

LCTB 140 virtamuuntaja kattaa laajan mittausalueen, sillä se on suunniteltu ensiovirroille välillä 200–5000 A. LCTB 140 on saatavilla useissa tarkkuusluokissa, kuten 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 ja 1, mikä takaa tarkat mittaustulokset erilaisissa sovelluksissa. Tämä tarkkuus takaa, että sähkövirran mittaaminen on aina täsmällistä, parantaen energianhallintaa ja turvallisuutta. Toisiovirta voidaan valita joko 1 A tai 5 A, mikä lisää sen joustavuutta ja sovellettavuutta eri mittausjärjestelmiin ja sähkökytkentöihin.

Virtamuuntajassa on tarjolla kaksi eri reiän halkaisijavaihtoehtoa: Ø72 mm ja Ø86 mm, jotka mahdollistavat helpon ja joustavan asennuksen erilaisiin sähköverkkoihin ja järjestelmiin. Tämä tekee LCTB 140 -muuntajasta erittäin monikäyttöisen ja helposti integroitavan osaksi monenlaisia sähköasennuksia.



