

VIKKOKELLOT

NFC- tai Bluetooth

SC2821PRO4-230V

Viikkokello PRO4, 2-kan., 230V, 35 mm, BT

- Automaattinen kesä-/talviaika
- 56 tai 100 ohjelma-askelta
- Suomenkielinen käyttövalikko ja -ohje
- Taustavalaistu näyttö ja käsiohjaus
- Vaihdeettava paristo muistille



TUOTEKUVAUS

Hugo Müllerin viikkokelloilla voidaan ohjata esimerkiksi hälytysten kytkeytymistä, ovien lukitusta, valaistusta (katso valmistajan datasivut erilaisille valaisimille), autojen lämmityspistorasioita jne. Niissä on joko yksi tai kaksi kanavaa.

EASY-sarjan viikkokelloissa on 56 ohjelma-askelta, NFC-ohjelmointimahdollisuus Google tai Apple APPilla. [Katso SC18X0 easy-tuotteita valmistajan sivuilla.](#)

LATAA SOVELLUS EASY-VIKKOKELLOJEN OHJELMOINTIIN:

- [Save 'n carry App \(Google Play Store\)](#)
- [Save 'n carry App \(Apple App Store\)](#)

PRO4-sarjassa on 100 ohjelma-askelta ja etulevyohjelmoinnin lisäksi

Bluetooth-ohjelmointimahdollisuus. Syöttöjännitevaihtoehtoina on 12 V, 24 V ja 230 VAC. 230 VAC mallissa on taustavalaistus. [Lue lisää Pro4-sarjasta valmistajan sivuilta.](#)

LATAA SOVELLUS PRO4-VIKKOKELLOJEN OHJELMOINTIIN:

- [Save 'n carry App \(Apple App Store\)](#)
- [Save 'n carry App \(Google Play Store\)](#)

Viikkokelloissa on vaihdettava paristo muistia varten (CR2032).

HUOM! Viikkokellot voidaan ohjelmoida ilman käyttöjännitettä.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko
Back-up	Kyllä
Hyväksynnät	CE
Kanavien määrä	2

Leveys	35 mm
Liitântä	Ruuviliitin
Liitântäjännite AC	230 V
Lyhin kytkentäjakso	60 s
Materiaali	Itsestään sammuva kestopuovi
Max. kosketinkuorma	16 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Ohjelma-askelten määrä	100
Syvyys	63 mm
Taajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	1 W