


EM-162 TEHOSÄÄDIN

EM-162

Teho/triac-/tyristosäädin 230VAC 1A

- 230 V AC/1 A
- Pienikokoinen
- Pohjatasonsäätö
- Galvaaninen erotus



TUOTEKUVAUS

EM-162 on Electromenin valmistama triac-vaihekulmasäädin. Kehittyneen liipaisutekniikan ansiosta laite toimii hyvin sekä resistiivisillä että induktiivisilla kuormilla. Soveltuvia kuormia ovat esim. lamput, vastukset, puhallinmoottorit ja muuntajat. Pohjatason säädöllä voidaan laitteen aloitustasoa säätää 0-25 %. Tämä toiminta on hyödyllinen varsinkin valaistus- ja puhallinsäädössä. Ohjauspuoli on galvaanisesti erotettu tehupuolesta, eli laite on helppo kytkeä automaattiosysteemin osaksi. Laitteen tehpuoli on suojattu omalla sulakkeella, ohjauspuoli on suojattu ylijännitteeltä ja vääränapaiselta kytkennältä.

TEKNISET TIEDOT

Huippuvirta	1 A
Käyttöjännite	230 V AC
Max. virrantarve	1 A
Mitat	90x36x60 mm
Ohjaus	0-10V tai 4-20mA
Paino	70 g
Säätöalue	0-99 %

