

VAIJERIANTURI

CDS1210-10000

Kela, 10,0 m

- Lineaariliikkeen mittaust
- Vaijerikela 1,2-50 m
- Voidaan varustaa pulssi-, absoluutti- tai takoanturilla
- Kysy lisätietoja!



TUOTEKUVAUS

Vaijerianturi tarjoaa helpon ratkaisun kun halutaan mitata lineaariliikettä tai sen nopeutta. Vaijerianturi sisältää vaijerikelan 1,2–50 m ja pulssi- tai absoluuttianturin.

Allaolevasta taulukosta löytyy sarake "kela", jota käyttämällä saadaan laskettua resoluutio seuraavasti:

esim. tyyppi 115-3500, jossa kela on 300 mm/kierros. Valitaan pulssianturiksi esim. DHM510 ja sen resoluutioksi esim. 3000 P/K.

Näin ollen vaijerianturin resoluutioksi saadaan 10 pulssia/mm. Anturia on saatavissa myös analogiaulostulolla 4-20 mA, 0-20 mA tai 0-10 V.

Vaijerikela	Vaijerin pituus	Kela
CD050-1200	1200	1000
CD060-1500	1500	152,4
CD080-2500	2500 (2000 analoginen malli)	204,8
CD115-3500	3500 (3000 analoginen malli)	300
CD150-6000	6000 (4000 analoginen malli)	409,6
CDS1210-8000	8000	300
CDS1210-10000	10 000	300
CDS1210-12000	12 000	300
CDS1820-15000	15 000	500
CDS1820-20000	20 000	500
CDS1820-25000	25 000	500
CDS1820-30000	30 000	500
CDS1820-35000	35 000	500
CDS1820-40000	40 000	500
CDS1820-50000	50 000	500

TIEDOT

IP-luokka	IP65
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C

